made in Italy

NANO

MODELLO - *TYPE*	NANO$_5$	NANO$_{63}$	NANO$_{125}$	NANO$_5$H	NANO$_{63}$H	NANO$_{125}$H	NANO$_{MoNo}$	NANO$_{dc}$
PAGINA - *PAGE*	4	4	4	6	6	6	9	10
CODICE - *CODE*	Q52P3L005...	Q52D3L063...	Q52D3L125...	Q52P3H005...	Q52D3H063...	Q52D3H125...	Q52S3L063...	Q52C3L...
SISTEMA - *SYSTEM*	Trifase su TA *3-phase CTs input*	Trifase diretto *3-phase direct input*	Trifase diretto *3-phase direct input*	Trifase su TA *3-phase on CTs input*	Trifase diretto *3-phase direct input*	Trifase diretto *3-phase direct input*	Monofase diretto *Single-phase direct input*	Corrente Continua *Direct Current*
INGRESSI - *INPUTS*	400V 1-5A	400V 63A	400V 125A	100-400V 1-5A	400V 63A	400V 125A	230V 63A	600V 60mV
ALIMENTAZIONE AUSILIARIA - *AUX. SUPPLY VOLTAGE*	230Vac	230Vac	230Vac	230Vac	230Vac	230Vac	230Vac	80÷260 Vac/dc
MISURE E FUNZIONI - *MEASUREMENTS AND FUNCTIONS*								
TENSIONI E CORRENTI DI FASE - *PHASE VOLTAGES AND CURRENTS*	●	●	●	●	●	●	●	●
TENSIONI DI LINEA - *LINE VOLTAGES*	●	●	●	●	●	●		
SBILANCIAMENTO TENSIONI E CORRENTI - *VOLTAGES AND CURRENTS DISPLACEMENT*				●	●	●		
CORRENTE DI NEUTRO - *NEUTRAL CURRENT*				●	●	●		
POTENZE ATTIVA, REATTIVA E APPARENTE DI FASE - *LINE ACTIVE, REACTIVE AND APPARENT POWER*				●	●	●		
POTENZE ATTIVA,REATTIVA E APPARENTE TOTALE - *TOTAL ACTIVE REACTIVE AND APPAR. POWER*	●	●	●	●	●	●	●	• (W)
FATTORE DI POTENZA DI FASE E TOTALE - *LINE AND TOTAL POWER FACTOR*	●	●	●	●	●	●	●	
Cosφ DI FASE E TOTALE - *LINE AND TOTAL Cosφ*				●	●	●		
FREQUENZA - *FREQUENCY*	●	●	●	●	●	●	●	
ENERGIA ATTIVA E REATTIVA - *ACTIVE AND REACTIVE ENERGY*	●	●	●	●	●	●	●	
ENERGIA ATTIVA E REATTIVA BIDIREZIONALE - *BIDIRECTIONAL ACTIVE AND REACTIVE ENERGY*				●	●	●	●	• (Wh; Ah)
ENERGIA ATTIVA PARZIALE - PARTIAL *ACTIVE ENERGY*				●	●	●	●	●
CORRENTE TERMICA - *THERMAL CURRENT*				●	●	●	●	●
CORRENTE TERMICA MAX. - *MAXIMUM THERMAL CURRENT*				●	●	●	●	●
POTENZA MEDIA - *AVERAGE POWER*				●	●	●	●	●
PUNTA MASSIMA (kW) - *MAXIMUM DEMAND (kW)*				●	●	●	●	●
TEMPERATURA QUADRO - *SWITCHBOARD TEMP.*	●	●	●	●	●	●	●	●
THD (fino alla 32^ armonica - *harmonics up to 32th*)				●	●	●		
ORE DI FUNZIONAMENTO (gg/hh/min - resettabile) - *HOURS RUN (dd/hh/min - resettable)*	●	●	●	●	●	●	●	●
SEQUENZA FASI/CORRETTA INSERZIONE - *PHASE SEQUENCE/CORRECT CONNECTION*	●	●	●	●	●	●		
OPZIONI - *OPTIONS*								
RS485 MODBUS RTU	-	-	-	●	●	●	●	●
1 USCITA PROGRAMMABILE (ALLARMI/IMPULSI) - 1 *PROGRAMMABLE OUTPUTS (ALARMS/PULSES)*	-	-	-	○	○	○	○	○
2 USCITE PROGRAMMABILI (ALLARMI/IMPULSI) - 2 *PROGRAMMABLE OUTPUTS (ALARMS/PULSES)*	-	-	-	a richiesta / *on request*	a richiesta / *on request*	a richiesta / *on request*	a richiesta / *on request*	a richiesta / *on request*
ALIMENTAZIONE AUSILIARIA 20÷60 VAC/DC - *AUX. SUPPLY VOLTAGE 20÷60 VAC/DC*	-	-	-	○	○	○	○	○
ALIMENTAZIONE AUSILIARIA 80÷260 VAC/DC - *AUX. SUPPLY VOLTAGE 80÷260 VAC/DC*	-	-	-	○	○	○	○	●
ESECUZIONE PER AMBIENTI TROPICALI - *TROPICALIZED VERSION*	○	○	○	○	○	○	○	○
ESECUZIONE NAVALE - *SHIP MOUNTING VERSION*	○	○	○	○	○	○	○	○
CERTIFICAZIONE **GOST-R** - ***GOST-R*** *CERTIFICATION*	○	○	○	○	○	○	○	○
ACCESSORI - *ACCESSORY*								
NANO*TA*$_{3plo}$	-	●	●	-	●	●	-	-
NANO*TA*$_{MoNo}$	-	-	-	-	-	-	●	-
ETHERNET - MODBUS TCP/WEBSERVER COMMUNICATION	-	-	-	○	○	○	○	○
PROFIBUS DP V0 COMMUNICATION	-	-	-	○	○	○	○	○
JOHNSON CONTROLS N2 OPEN COMMUNICATION	-	-	-	○	○	○	○	○
CORNICE 72x72mm PER MONTAGGIO A PANNELLO - *72x72mm FLUSH MOUNTING FRAME*	○	○	○	○	○	○	○	○
CORNICE 96x96mm PER MONTAGGIO A PANNELLO - *96x96mm FLUSH MOUNTING FRAME*	○	○	○	○	○	○	○	○

● **Standard** ○ **Option** - **Non disponibile / *Not available***