



DATI TECNICI - Technical data


classe di precisione	accuracy class	1 (0,5 a richiesta/on request)*
campo di ingresso	input range	0...120% In
tempo di risposta	response time	<200msec
ondulazione residua	residual ripple	<1%p.p.
sovraccarico permanente	continuous overload	2 In
sovraccarico di breve durata	short-time overload	20 In (300msec)
frequenza di riferimento	reference frequency	50-60 Hz
consumo circuiti di corrente	current circuits consumption	<0,5VA
temperatura di funzionamento	operating temperature	-10...0...+45...+50°C
temperatura di magazzino	storage temperature	-30...+70°C
custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL 94-V0
isolamento galvanico	galvanic insulation	alim./ingr./uscite - p.supply/in/out
categoria di sovratensione	overvoltage category	CAT III 300V, CAT II 600V, P.D.2
conforme a	according to	EN 60688

* con forme d'onda distorte l'errore aggiuntivo è 0.5% per fattori di cresta < 3 e 1% per fattori di cresta < 7.
* with distorted waveforms the additional error is 0.5% for crest factor < 3 and 1% for crest factor < 7.

TIPO - Type


DIMENSIONI - Dimensions

Descrizione - Description	Codice - Code	Vecchio Codice - Old Code
1 Ingresso / 1 Uscita 1 Input / 1 Output	MROAS1...	MCOEAR
1 Ingresso / 2 Uscite (Duplicatore) * 1 Input / 2 Outputs (Duplicator) *	MROASD...	MCORQ2S
1 Ingresso / 3 Uscite (Triplificatore) * 1 Input / 3 Outputs (Tripling type) *	MROAST...	MCORQ3S
2 Ingressi / 2 Uscite 2 Inputs / 2 Outputs	MROAS2...	MCORQ2
3 Ingressi / 3 Uscite 3 Inputs / 3 Outputs	MROAS3...	MCORQ3
3 Ingressi / 1 Uscita (Somma/Media) * 3 Inputs / 1 Output (Input Sum/Average) *	MROASS...	MCORS3



Codice - Code	A	B	kg
MROAS1	45	32	0,15
Altri tipi - Other types	100	87	0,75

* Non fornibili con uscita RS485 Modbus - * Not available with RS485 Modbus output



OPZIONE - Piedini di fissaggio
cod. **9SBMPDC**

OPTION - Fixing feet
cod. **9SBMPDC**

Disponibile anche in classe di precisione 0,2
vedere pagina n° 7.08

Accuracy class 0.2 version available
See at page 7.08



CODICE DI ORDINAZIONE - Ordering code

CONVERTITORE DI CORRENTE TRMS - TRMS CURRENT TRANSDUCER		MRO ___	___	X	___	___
N° e tipo ingressi/uscite - Input/output type & No	Vedere tabella a lato - See table on the side	MROAS _				
Ingresso - Input :	0-1 A		001			
	0-5 A		005			
Uscita - Output:	0-5 mA (3kΩ)				05	
	0-20 mA (750Ω)				20	
	4-20 mA (750Ω)				42	
	0-10 V (>2kΩ)				0D	
	RS485 Modbus RTU (esclude le uscite analogiche - analog output not available)					MB
Alimentazione - Aux. supply voltage:	115/230Vac (±10% 47÷63Hz) - 4VA					S
	20÷60Vac/dc - 5VA/2W					L
	80÷260Vac/dc - 7VA/2W					H

Nota: per valori differenti da quelli indicati in tabella contattare FRER per verifica fattibilità
Note: please contact FRER to verify the feasibility in case of different values than the ones indicated in the table

SCHEMI DI INSERIZIONE - Wiring diagrams

